

**ΤΟΠΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ/ΟΜΙΛΙΩΝ 100V - 6-20W
RS 1202 - 1202/R**



ISO 9001

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ - ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ(ΣΕ ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΟΥΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ)

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 98/18/ΕC (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ IMO RES.A.830(19), SOLAS 1997 IEC 60945(3rd ed. 1996), EN 50082-2,1996, MSC/Circ.808(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ	6-20W RMS
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	100V
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	0-100V ΜΕ ΒΗΜΑ 6db ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ
EMERGENCY	MODEL RS 1202/R
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ	50-18.000HZ
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	0,05%-1KHZ
ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑ	ΜΕΤΑΓΩΓΟΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ	12 ΒΗΜΑΤΑ / ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ	ABS Λευκό με άγκιστρα στήριξης σε κουτί πρίζας τοίχου
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ	ΥΨΟΣ:75mm ΠΛΑΤΟΣ:75mm ΒΑΘΟΣ:50mm
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	CE, 89/336/EEC - 73/23/EEC